

Команды управления адаптером PC118 через программу «nooLite control panel» (API)

Для управления адаптером используется программа «nooLite control panel». Для применения адаптера в системах управления в программе предусмотрена возможность управления с командной строки. Далее приводится описание синтаксиса и примеров вызова программы «nooLite control panel».

Синтаксис параметра командной строки

1	2	3	4	5	6	7
noolite.exe	пробел	-api	пробел	-on_ch1	пробел	-0

noolite.exe -api -on_ch1 -0

1) noolite.exe – имя файла программы

3) -api – обязательный параметр, который определяет режим работы программы

5) -on_ch1 – команда управления (см. таблицу 1)

7) -0 – уровень яркости (используется с командами типа set_ch1..set_ch8 для установки яркости в пределах от 0 до 100 %)

2,4,6) – пробелы

Таблица 1 – Команды управления

Команда управления	Описание	Примечание
-on_ch1	Включение канала 1 на уровень яркости до выключения	chX, где X – номер канала (1...8)
-off_ch1	Выключение канала 1	chX, где X – номер канала (1...8)
-sw_ch1	Включение/выключение канала 1	chX, где X – номер канала (1...8)
-set_ch1 -50	Установка яркости канала 1 на уровень 50 %. Уровень передается следующим параметром в формате -0...-100	chX, где X – номер канала (1...8) -50 – параметр уровня яркости в диапазоне 0...100 0 – выключенное состояние, 100 – максимальная яркость Примечание В случае отсутствия параметра яркости команда -set_chX работать не будет
-bind_ch1	Команда привязки канала 1	chX, где X – номер канала (1...8)
-unbind_ch1	Команда отвязки канала 1	chX, где X – номер канала (1...8)
-preset1	Вызов записанного ранее сценария освещения 1	presetX, где X – номер сценария (1...5)

Примеры использования команд:

noolite.exe -api -bind_ch1 (передать команду привязки для первого канала)

noolite.exe -api -on_ch1 (включить первый канал)

noolite.exe -api -on_ch2 (включить второй канал)

noolite.exe -api -set_ch8 -40 (включить 8 канал на 40 % яркости)

УП «Ноотехника»

г. Минск, Долгиновский тракт, 39-330

Тел./факс: +375 17-233-25-45

Тел./факс: +375 17-289-78-48

www.noo.com.by